

# 简单 3 步超遥入门

## 准备工作：

- 了解超级遥控器，下载手机 APP， <http://www.myiclick.net>
- 新的超级遥控器开机是空的，需要配置好家里设备后才能使用。
- 旗舰超遥设计有轨迹球，轨迹球单击解锁/锁定，双击是呼出设备目录，长按在蓝牙模式可调出鼠标光标。
- 轨迹球解锁后左右滑动是切换设备，上下滑动是呼出更多屏幕按键。
- 钻石/小胖超遥设计有侧面按键，可用于切换设备，下键长按可以呼出设备目录。

## 第一步 超遥开机，绑定超遥

- 1.1 旗舰超遥长按电源键 10 秒开机/关机。钻石/小胖超遥长按侧面上键 10 秒开机/关机。
- 1.2 iCLICK APP 下载完成注册，点击 APP 首页—超级遥控器，点击+号，选择对应超遥，超遥开机，按 APP 提示搜索绑定超级遥控器。
- 1.3 务必请注意，iCLICK 超遥的快捷键，删除遥控器，升级固件，云端备份恢复，以及调整超遥的参数，都是点击 iCLICK APP 首页—超级遥控器，进入对应版块进行操作。

## 第二步 添加设备

### 通用添加方法：

APP 首页—设备库—添加设备，在“搜索品牌”框内输入要添加的设备品牌。如果有多个设备类别，就选择一下。

### 2.1 添加电视/投影机（红外/蓝牙遥控）

在上面品牌搜索后，在按“型号选择”和按“图片选择”中，优先按“型号选择”，并选择“品牌通用蓝牙遥控码”和“品牌通用红外遥控码”，可以都尝试一下。选择后同步到超遥即可测试是否可以用。其中蓝牙码还需要用原装遥控器到电视/投影的设置里面，找到添加蓝牙设备，把 iCLICK 超遥屏幕顶部显示的编码蓝牙绑定到电视/投影机里面，有的还需要重启设备才能使用。

### 2.2 添加功放/回音壁（红外）

在上面品牌搜索后，在按“型号选择”和按“图片选择”中，优先按“型号选择”，并选择“品牌通用红外遥控码”。选择后同步到超遥即可测试是否可以用。如果测试不能用或者没找到，参看下面 2.5 条。

### 2.3 添加空调（红外）

在上面品牌搜索后，在按“型号选择”和按“图片选择”中，优先按“图片选择”，选择原装遥控器相似的遥控器图片。选择后同步到超遥即可测试是否可以用。如果测试不能用或者没找到，点击底部“首选通用码，都不能用，请点这里”，可分别选择“对码”和“试码”继续配置。其中“对码”时，需要先把原装空调遥控器调整到（制冷模式，温度 25 度，风速低风，自动摆叶）状态，再把原装遥控器垂直 90 度，对准超遥头部，按 APP 提示进行对码。

### 2.4 添加开关/灯光/窗帘/幕布/晾衣架（射频 433/315）

APP 首页—设备库—添加设备，滑动到底部，找到“射频学习&生成”图标，点击后根据原装遥控器是 433 或 315 频率，点击对应学习按钮，学习原装遥控器。原装射频遥控器按键时可以一秒后再松手，尝试是否可以学习到。学习之后要试验成功再保存。

对于没有遥控器的设备，也可以让设备学习超遥“生成的 433/315 射频码”。

### 2.5 找不到的红外设备，如何添加？

找不到的红外设备，超遥可以学习原装遥控器。学习时要求原装遥控器垂直 90 度，对准超遥头部，短按原装遥控器按键即松手，不要长按。学习后，要试码成功再保存。因为学习的红外码没有压缩优化，所以长按时可能会卡顿，需要提交优化工单来解决。

## 2.6 不支持的射频设备，如何添加？

不支持的射频设备，有些可能是其他射频频率，比如是 2.4G 频率或者是一些加密码，滚动码等，超遥不支持的协议。如果这些设备支持米家/涂鸦等智能家居，可以通过智能家居方式用超遥控制。

## 2.7 其他不支持的设备，怎么办？

现在越来越多的家庭设备智能化。如果上面方法不能解决，可以借助米家/涂鸦/homeassistant 等智能家居平台，让超遥实现遥控。这种需要搭配一些超遥配件，具体可以咨询超遥技术支持专家。

## 第三步 把超遥玩出花

上面超遥添加的设备，会进入设备库“已添加设备”，并按房间放置。所以后续工作，就是要打开 iCLICK APP 首页—设备库—“已添加设备”，进入相应房间，找到相应的设备遥控器，进行操作。

### 3.1 如何删除不用的设备遥控器

一般删除是 iCLICK APP 首页—超级遥控器—管理，找到对应遥控器删除。你也可以拖动调整顺序。

如果需要在设备库里也删除，就是到 iCLICK APP 首页—设备库—已添加设备里面找到对应遥控器删除。

注意这里删除后，该遥控器如果想继续使用就要重新配置了。

### 3.2 超遥里面的按键怎么那么少？

一般来说，超遥的按键并不比原装遥控器少，反而有很多情况是比原装的多。这些按键存放在“已添加设备”的设备遥控器的“更多按键”里面。如果你想用，可以用来替换之前界面上的一些按键。对于钻石/小胖来说，如果想用更多按键，可以把一个设备遥控器拆成两个，三个，每个放不同的按键。对于旗舰超遥来说，就简单了，它有多屏设计，可以把更多按键放在多屏里面，通过轨迹球上下滑动切换出来。

这里要提醒的是，不需要的按键一般不要选择“删除”，你可以点击按键，选择移动到更多按键，这样日后想用还能找到，删除就彻底没了。

同样，在已添加设备的这个遥控器界面，你也可以点击按键，选择交换位置，调整按键顺序。修改按键名称，以便让家人也能看懂。

### 3.3 添加组合遥控器

iCLICK APP 首页—设备库—添加设备，选择底部的“空白组合遥控器”，在上方输入遥控器名字，点击空白按键，就可以添加按键宏，以及组合其他遥控器的按键。

请注意，目前蓝牙遥控器不支持互相组合。你可以在“已添加设备”里面找到一个蓝牙遥控器，点击旁边“…”图标，选择“克隆遥控器”，在克隆的这个遥控器上点击按键，添加组合其他非蓝牙的遥控器。

### 3.4 制作一键宏，连续执行动作

你可以按一个键，同时打开几个设备，执行几个开机动作指令。这就是按键宏。

你可以在任意遥控器上选择一个空键的位置，建立按键宏。

在按键宏里面，你可以添加多个设备的多个按键动作，每个动作也可以增加时间间隔，比如间隔 3 秒再执行。

不仅如此，你还可以调整红外，蓝牙按键的长按时间，就是点击这个按键，就会弹出菜单让你选择长按时间。

这里还有一个很重要的功能，就是跳转，它位于每个遥控器的按键组的上方第一个。在宏里面，选择跳转后，当你在超遥按这个按键的时候，它就会从现在的遥控器界面，跳转到你设定跳转的那个遥控器界面。很好用。

### 3.5 设置快捷键

很多人质疑超遥为什么没有启动首页，其实你可以自己用组合功能建立一个首页遥控器页面，然后用超遥下方的快捷键随时呼出来。超遥的下方快捷键包括灯键/影音键，它们是在 iCLICK APP 首页—超级遥控器—快捷键里面设置。我们建议灯键短按控制房间主灯。长按呼出照明遥控器组合。影音键短按呼出影音设备组合，长按呼出空调遥控器。